СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета
_____ С.И.Медведева
«_____» _____2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №6»
_____ С.Г.Корниенко
«_____» _____2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда
при работе на копировально- множительных аппаратах
ИОТ 046-2012

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на копировально- множительных аппаратах (ксерокс, канон) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, в том числе на 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при приеме на работу медосмотр и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на копировально- множительных аппаратах, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на рабочем месте. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально- множительной технике, не допускаются.

1.2. Лица, допущенные к работе на копировально- множительных аппаратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Работающие на копировально- множительных аппаратах относятся к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально- множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

а) физических:

-повышенные уровни ультрафиолетового излучения;

- поражение электрическим током;

б) химических:

-повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.

1.4. Помещение для работы на копировально- множительных технике должно быть оборудовано системами отопления кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м, при кубатуре не менее 15 куб.м. рассояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6м. а со стороны зоны обслуживания- не менее 1,0 м. Все копировально- множительные аппараты должны иметь гигеенические сертификаты, полученные мв установленном порядке.

1.5. Лица, работающие на копировально- множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить администрации учреждения.

1.7.О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

1.8. В процессе работе на копировально- множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально- множительных аппаратах. Включить систему кондиционирования воздуха.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.

2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк (20вт/кВ.м).

2.4. Провести осмотр копировально- множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Подключить копировально- множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.

3.2. Не подключать копировально- множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.

3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально- множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.

3.4. Следить за исправной работой копировально- множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.

3.5. Не наклоняться над работающем копировально- множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.

3.6. Не класть и не ставить на копировально- множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.

3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально- множительный аппарат без присмотра.

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе копировально- множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации учреждения.

4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения.

4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требование безопасности по окончании работы

5.1. Отключить копировально- множительный аппарат от электросети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).

5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

РАЗРАБОТАЛ:
Зам. директора по БЖ
_____ Н.В.Подберезин